



PEUGEOT

TABELA DE APLICAÇÃO



AGS Eletrônica para GNV

Telefone - 213885-9512 / 3556-3512 / 96497-4767

Site - www.agsmotors.com.br

Email - contato@agsmotors.com.br

PEUGEOT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Partner 1.4 (97-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Partner 1.6 16V(00 -) ME7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Usar AGS CTC
Partner 1.8 (97-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 106 1.0 (94-96) MA3.0		AGS S3	AGR6F	
Peugeot 106 1.3 (94-97) IAW-8P	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 106 1.4 (94-96) MA3.0		AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 106 1.4 (96-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 106 1.6 (00-) M7.4.4	AGS M5		4 AGR5L	
Peugeot 106 1.6 16V (96-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 206 1.0 16v (00-01) IAW-5NP	AGS M33	AGS S3	4 AGR7L	Usar AGS Reset Painel Para maior potência usar mais um variador AGS R10G c/ 9 graus sempre ligado
Peugeot 206 1.0 16v (02-) IAW 5NP Mpx	AGS M33	AGS S3	4 AGR7L	Usar AGS Reset Painel Para maior potência usar mais um variador AGS R10G c/ 9 graus sempre ligado
Peugeot 206 1.4 (98-) Bosch MP7.3	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 206 1.4(00-) Sagem 2000	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Usar AGS Reset Painel C3
Peugeot 206 1.4 (00-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 206 1.4 Flex	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Usar AGS Reset Painel
Peugeot 206 1.6 (98-) Bosch MP 7.2	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Ligar os fios laranja e branco no pino 49 da central
Peugeot 206 1.6 (00-) M7.4.4	AGS M5	AGS B7.4	4 AGR6F	

PEUGEOT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Peugeot 206 1.6 16v (00-) ME 7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 206 1.6 16v Flex	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 206 2.0 16v (00-) IAW 4.8P	AGS M30tps	AGS AZ	4 AGR5L	USAR AGS RESET PAINEL
Peugeot 207 1.4 Flex	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR6F	Usar AGS CTC
Peugeot 207 1.6 16v Flex	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 208 1.5 (13-) VALEO	AGS M1		4 AGR6F	
Peugeot 306 1.4 (98-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 306 1.6 (93-97) Bosch MP 5.	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 306 1.6 (98-) IAW 1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 306 1.8 (94-97) Bosch MP 5.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 306 1.8 (94-97) Bosch MP 5.2	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 306 1.8 16v (96-) Sagem SL 96	AGS M52	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 306 2.0 (93-97) IAW 8P,20	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 306 2.0 16v (94-97) Bosch MP3.2		AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 306 2.0 16v (97-) Bosch MP5.2	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 306 2.0 16v (96-) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 307 1.6 16v (01-) ME7.4.4	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 307 1.6 16v Flex	AGS M1	AGS B7.4	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 307 2.0 16v(01-) IAW-4.8P	AGS M30tps	AGS AZ	4 AGR5L	C/ ACELERADOR MECÂNICO usar 2 válvula no filtro de ar usar reset painel

PEUGEOT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Peugeot 307 2.0 16v c/accelerador eletrônico Modelo antigo	AGS M6	AGS S3 X2	4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel. Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
Peugeot 307 2.0 16v (06 -) Modelo novo Obs: c/ 1 sonda	AGS M6	S4 6LP	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 307 2.0 16v (06 -) Modelo novo Obs: c/ 2 sondas	AGS M6	AGS S5 X2	4 AGR5L	Usar AGS CTC
Peugeot 307 2.0 16v FLEX IAW 6KPB AGS M6 6LP	AGS M6 6LP AGS S4 C/ 300/800		4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel. Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
Peugeot 308 1.6 THP FLEX			4 AGR7L	
Peugeot 308 2.0 16v FLEX	AGS M6 6LP AGS S4 C/ 300/800		4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel. Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
Peugeot 405 1.6 (93-98) IAW 8P,13 13112	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 405 1.8 (92-97) Bosch MP 5.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 405 1.8 (92-97) Bosch MP 5.2	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 405 1.8 (92-97) IAW 8P,10 16051	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 405 2.0 16v(93-97) Bosch MP3.2		AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 405 2.0 (93-98) IAW 8P,20	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 406 1.8 16v (96-) Bosch MP 5.1.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 406 1.8 (97-99) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 406 2.0 16v (95-) Bosch MP 5.1.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR6F	
Peugeot 406 2.0 16v (95-) Bosch MP 5.2	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	Tem carro que requer reset painel
Peugeot 406 2.0 16v (98-01) IAW-1AP	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	

PEUGEOT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
407 Acelerador Eletrônico	AGS M6	AGS S4 6LP	4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel. Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
Peugeot 408 1.6 THP FLEX			4 AGR7L	
408 2.0 16v Flex	AGS M6	AGS S4 6LP	4 AGR5L	Usar AGS Reset Painel. Para + potencia usar + 1 variador AGS R10a, usar 2 válvula no filtro de ar
Peugeot 605 2.0 (89-93) Bosch MP 5.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 605 2.0 (94-99) Bosch MP 5.2	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	Se o coletor tiver um reservatório de ar perto do radiador melhor preparar o coletor
Peugeot 605 2.0 16v (93-95) Bosch MP 5.1.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 605 2.0 16v (95-) Bosch MP 5.1	AGS M30	AGS S3	4 AGR5L	
Peugeot 605 3.0 V6 Bosch MP 7.0		AGS S3	6	Marcador de gasolina fica c/ marcação irregular carro de manutenção muito alta
Peugeot 607 3.0 V6 ME 7.4.4	AGS M30B7.4	AGS S4 X 3	6	USAR RESET PAINEL Para + Potência usar + 1 variador AGS R10

LEGENDAS	
Vermelho	Carro que precisa de trabalho especial no coletor
Amarelo	Carro que requer um pouco mais de atenção ou trabalho no coletor
Sondas S2, S3, S4 e S5	Quando o espaço referente à sonda estiver Verde, indica que o melhor combustível é o álcool
Sonda S5	Substitui S2, S3 e S4